

# WIP-NB20A/WIP-ND20M 新機能について

この度は WIP-NB20A/WIP-ND20M をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
付属の取扱説明書「操作ガイド」には、WIP シリーズの詳細な設定が記載されていますが、本製品は従来の WIP シリーズには無い新たな機能が追加されています。一部操作ガイドと異なる箇所がありますので、こちらをご参照くださいませ。

## タイムラプス録画



パソコンでの操作 (Internet Explorer)

従来の常時録画、動体検知録画に加えて、「タイムラプス録画」機能が追加されました。

一般的な TV 映像などは、1 秒間に最大 30 フレーム (コマ数) の静止画から成っており、映像として認識することが出来ますが、これを 1 秒間に 1 フレームの静止画として映像にすることで、1 時間の映像が約 120 秒で再生可能な、超倍速映像が出来るようになります。これをタイムラプス機能といいます。

## 設定方法

1. 「詳細設定」>「連続録画」を開きます。
2. 「連続録画」「時間帯録画」を無効にして、「タイムラプス」を有効にします。  
※タイムラプス録画を行う場合、その他の録画設定を有効にすると、microSD カードの処理能力をオーバーし、録画データが破損する場合があります。
3. 「長さ (時間)」を 1/4/8 から選択します。  
1…1 時間を約 120 秒の映像にします。  
4…1 時間を約 60 秒の映像にします。  
8…1 時間を約 30 秒の映像にします。
4. 画面下部の「保存」をクリックします。

## プリレコード機能は約 10 ～ 15 秒さかのぼって録画します。

従来の WIP シリーズでは 10 秒固定でしたが、本製品では 10 秒～ 15 秒の事前録画が残ります。

## パスワードが統一されアクセスがスムーズに

従来の WIP シリーズではアプリからのアクセス用のパスワードと、パソコン (Internet Explorer) からのアクセス用のパスワード、2 つのパスワードがあり、混乱の元でもありましたが、本製品では 1 つのパスワードでいずれのアクセスも可能な仕様になりました。

## カメラ画質設定の初期値が変わりました

操作ガイド P.35 「画質調整」の最適値が、より高画質を維持したままデータ量を少なくする設定に変わりました。操作ガイドに記載の最適値は従来の WIP シリーズ用ですので、本製品では初期値のままご利用くださいませ。